

**Caractéristiques Osram LED Line S19 9W 830lm - 827 | Remplacement 60W**[Voir le produit](#)**Informations Générales**

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf. | 250244 |
| EAN | 4099854059674 |
| Marque | Osram |
| Nom du fabricant | LINE S19 9W/827 230VFR S19S FS1 |
| Quantité recommandée | 10 |
| Budgetlight Garantie Totale | 2 ans |
| Étiquette énergétique | F |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 15000 |

Informations techniques

| | |
|------------------|-----|
| Technologie | LED |
| Substitut (Watt) | 60 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Puissance (W) | 9 |
| Dimmable | Non |
| Culot | S19s |
| Rotatif | Non |
| Code Couleur | 827 Blanc Très Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2700 Blanc Très Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 830 |
| Facteur de puissance | >0.70 |
| Référence Article | Tube LED S19 |
| Type de capteur | Pas de détecteur |

Information produit

| | |
|---------------|----------|
| Product Serie | LED LINE |
|---------------|----------|

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 310 |
| Diamètre (mm) | 38 |

Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à 7 ans de garantie



Retours faciles jusqu'à 14 jours



Eclairage LED durable

